

Модель	PRO 1	PRO 2	PRO 4	PRO 5	PRO 6	MMS	MMS HOME	Термо-Box	3G-cam
Фото									
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Датчики и устройства, идущие в комплекте	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, термодатчик 2 шт	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, MMS камера	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, MMS камера	Термодатчик 2 шт, блок питания, кабель подключения к ПК	датчик движения, датчик открытия двери, сирена, термодатчик
<b>Общие</b>									
Количество телефонных номеров для оповещения (дозвон или SMS)	6	6	8	10	10	5	6	10	10
из них возможно настроить для дозвона	3	3	5	10	10	5	1	10	10
из них возможно настроить для SMS-оповещения	3	3	3	10	10	5	5	10	10
Тревожная MMS - фотография с объекта на мобильный телефон	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	нет	Да, с 2х камер
Тревожная MMS - фотография с объекта на e-mail	нет	нет	нет	нет	нет	да	да, 2 e-mail	нет	да, 2 e-mail
Время автономной работы от встроенного аккумулятора	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов	до 12 часов
<b>Зоны и датчики</b>									
Количество беспроводных зон (радиоразделов)	6	8	5	12	12	16	12	нет	12
Количество проводных НЗ/НО зон (ШС)	2	нет	2	4	4	3	нет	4 цифровые/4аналоговые	4
Максимальное количество беспроводных датчиков	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограниченно	неограничено	неограниченно	неограниченно	нет	неограниченно
Максимальное количество проводных датчиков	до 20	0	до 20	до 40	до 40	до 30	0	до 80	до 40
Функция тревожной кнопки (Зона "SOS или "ПАНИКА")	да	да	да	да	да	да	да	нет	да
24-часовая охранная зона	1	1	3	любая из 12-ти беспроводных	любая зона	нет	любая из 12-ти беспроводных	любая из 8 проводных	Да, любая
<b>Постановка/снятие с охраны</b>									
Частичная охрана	нет	да	нет	да	да	нет	да	нет	Да
Задержка постановки на охрану (задержка на выход)	да, неизменяемая: 30 сек. + функция "мгновенной постановки"	да, неизменяемая: 30 сек. + функция "мгновенной постановки"	да, неизменяемая: 30 сек.	да, устанавливается: 0,30,60,90 сек.	да, настраиваемая 0...100 сек.	да, неизменяемая 2 сек.	да, неизменяемая 20 секунд	Да, настраиваемая	Да, настраиваемая
Задержка тревоги (задержка на вход)	нет	нет	нет	да, устанавливается: 0,30,60,90 сек.	да, настраиваемая 0...100 сек.	нет	нет	Да, настраиваемая	Да, настраиваемая

Способы постановки системы на охрану и снятия с охраны	брелок, звонок, SMS, пульт программирования	брелок, звонок, SMS, контрольная панель	брелок, звонок, SMS	брелок, SMS, контрольная панель	брелок, SMS, контрольная панель, таймер	брелок, звонок, SMS	брелок, SMS, таймер	кнопка, SMS, таймер	брелок, SMS, таймер
Таймер автоматической постановки системы на охрану и снятия с охраны	нет	да	нет	да	да	нет	да	да	да
<b>Отчеты</b>									
SMS-отчет о пропаже электропитания сети	да	да	да	да, можно отменить	да, настраиваемый	да	да, настраиваемый	да, можно отменить	да, можно отменить
SMS-отчет о восстановлении электропитания сети	да	да	да	да, можно отменить	да, можно отменить	да	да, можно отменить	да, можно отменить	да, можно отменить
SMS-отчет о постановки системы на охрану и снятия с охраны	да	да	да	да, с номером брелка	да, с номером брелка	нет	да	да	да, с номером брелка
Отчет о состоянии системы	по SMS-запросу, по телефонному звонку	по SMS-запросу	нет	по SMS-запросу, ежедневный	ежедневный, по запросу, по таймеру	по SMS-запросу	нет	ежедневный, по запросу, по таймеру	ежедневный, по запросу, по таймеру
<b>Дополнительные возможности</b>									
Встроенный термодатчик	нет	нет	нет	1	нет	нет	нет	нет	нет
Выносные термодатчики	нет	нет	нет	нет	6	нет	нет	4	1
Возможность получения MMS-фотографии с объекта на мобильный телефон по SMS-запросу	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	Да, с 2х камер
Возможность получения MMS-фотографии с объекта на e-mail по SMS-запросу	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	нет	да
Возможность подключения выносного микрофона	да	да	да	да	да	да	нет	да	да
Возможность подключения выносного светодиода "Дом на охране"	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	да	да
Прослушивание помещения при тревоге через микрофон	да	да	да	да, при подключенном микрофоне	да	да	да	да	да
Возможность прослушивания помещения при звонке на систему	да	нет	да	нет	да	да	да	да	да
Возможность управления DTMF-командами при дозвоне на систему	да	нет	да	нет	нет	да	нет	нет	нет
Голосовое меню для управления системой при дозвоне	да	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Возможность двусторонней аудио связи	да, при подключенном динамике обратной связи	нет	да	да, при подключенном микрофоне	да	нет	да	да	да
Запись тревожного голосового сообщения	да, 6 сек.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Голосовое (звуковое) сообщение для каждой беспроводной охранной зоны	неизменяемые заводские шаблоны	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Релейные выходы	нет	нет	1 (тревожный или управляемый)	1 (тревожный или управляемый)	8 (3 реле, 5 открытых коллектора)	2 (тревожный и управляемый)	нет	4 (открытый коллектор)	3 (1 реле, 2 открытых коллектора)
Специальный выход для подключения звуковой сирены (ОК)	да	да	да	да	да	да	нет	нет	да
Выход для питания проводных датчиков	да: 9VDC, 0.2A	нет	да: 12VDC, 0.2A	нет	4 шт. 12 VDC	да: 6VDC, 0.2A	нет	да	нет

Журнал событий	нет	нет	нет	20 последних событий	20 последних событий	нет	нет	да 1000 событий	да, запись видео и фото при тревоге на SD карту
Программирование через компьютер (тонкие настройки)	нет	нет	нет	да	да	нет	да	да	да
LCD дисплей	нет	да	нет	да	да	нет	нет	нет	нет
Способ настройки и программирования	пульт программирования, SMS, звонок	контрольная панель, SMS	SMS	контрольная панель, SMS, компьютер	контрольная панель, SMS, компьютер	SMS, звонок	SMS, ПК	SMS, ПК	SMS, ПК
Адаптер питания, идущий в комплекте	9VDC, 2A	12VDC, 1A	12VDC, 2A	12VDC, 1.5A	12VDC, 1.5A	12VDC, 3A	12VDC, 2A	12VDC, 2A	12VDC, 2A
Вес комплекта	1,4 кг	1,2 кг	1,4 кг	1 кг	1 кг	2 кг	1 кг	1,4 кг	1 кг
Размер контрольной панели	180x125x32 мм	160x120x40 мм	180x125x32 мм	160x110x32 мм	170x110x30	165x168x40 мм	140x70x80 мм	160x110x32 мм	135x148x40 мм